

# JOLLY

Apparecchio a led per illuminazione di emergenza e sicurezza predisposto per il funzionamento permanente o non permanente con durata di 1,5 e 3 ore e grado di protezione IP42 e IP65.

Emergency and security led luminaire for permanent or non-permanent operation with a duration of 1,5 and 3 hours and IP42 or IP65 protection degree.



## INSTALLAZIONE / INSTALLATION



## CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

LED | CE | 220 V<sub>~</sub> / 240 V<sub>~</sub> | - 0°C / +40°C | IP42 / IP65 | IK07 | RG0 | CRI >80 | 3 step MacAdam | <7% LOW flicker |

### Funzionamento / Operation

SA - "Sempre Accesa" / "Always on"

SE - "Solo emergenza" / "Only emergency"

### Diffusore / Diffuser

Schermo trasparente serigrafato / Screen-printed transparent screen

### Tempo di ricarica / Charging time

12 / 24 h

### Autonomia / Autonomy

1,5 - 3 h

### Batteria / Battery

Tipo 1 = 3,6Vdc 700mAh Ni-Mh


Tipo 2 = 3,6Vdc 1500mAh Ni-Mh

Tipo 3 = 3,7Vdc 2600mAh Li-Ion

Tipo 4 = 7,4Vdc 1800mAh Li-Ion


Tipo 5 = 7,4Vdc 2600mAh Li-Ion

## FOTOMETRIA / PHOTOMETRY



## DIMENSIONI / DIMENSIONS

	B	B1	L	L1	H	H1	Kg	mc	
<b>D1</b>	125	90	295	270	40	30	0,4	0,007	100





## JOLLY IP42



Apparecchio predisposto per il funzionamento non permanente (SE= solo emergenza) con durata di 1,5 e 3 ore e grado di protezione IP42. È possibile disabilitare, anche permanentemente, la funzione di illuminamento in emergenza (comando di INIBIT).

Emergency luminaire for non-permanent operation (SE = emergency only) with a duration of 1.5 and 3 hours and IP42 protection degree. It is possible to disable, even permanently, the emergency lighting function (INIBIT command).

Cod.	Lm	replace	Type	h	W-recharge	Battery	Time recharge
TE800711SE15	180	11W fluo	SE	1,5	1,5	Type 1	24h
TE800911SE30	180	11W fluo	SE	3,0	1,5	Type 2	24h
TE801324SE15	270	24W fluo	SE	1,5	1,3	Type 2	24h
TE801524SE30	270	24W fluo	SE	3,0	1,3	Type 3	24h
TE801632SE15	400	32W fluo	SE	1,5	1,3	Type 2	24h
TE801832SE30	400	32W fluo	SE	3,0	1,3	Type 3	24h

**SE**



## JOLLY PLUS IP42



Apparecchio predisposto per il funzionamento permanente o non permanente con durata di 1,5 e 3 ore e grado di protezione IP42. È possibile disabilitare, anche permanentemente, la funzione di illuminamento in emergenza (comando di INIBIT).

Emergency luminaire for permanent or non-permanent operation with a duration of 1.5 and 3 hours and IP42 protection degree. It is possible to disable, even permanently, the emergency lighting function (INIBIT command).

Cod.	Lm	replace	Type	h	W-recharge*	Battery	Time recharge
TE803711SA15	180	11W fluo	SA-SE	1,5	1,9-6,8	Type 2	12h
TE803911SA30	180	11W fluo	SA-SE	3,0	1,9-6,8	Type 2	24h
TE804324SA15	270	24W fluo	SA-SE	1,5	1,8-7,1	Type 4	12h
TE804524SA30	270	24W fluo	SA-SE	3,0	1,8-7,1	Type 4	24h
TE813132SA15	320	32W fluo	SA-SE	1,5	1,9-7,2	Type 4	12h
TE813232SA30	320	32W fluo	SA-SE	3,0	1,9-7,2	Type 4	24h

**SA / SE**

\*W-ricarica SE-SA  
\*W-recharge SE-SA



## JOLLY IP65



Apparecchio predisposto per il funzionamento non permanente (SE = solo emergenza) con durata di 1,5 e 3 ore e grado di protezione IP65. È possibile disabilitare, anche permanentemente, la funzione di illuminamento in emergenza (comando di INIBIT).

Emergency luminaire for non-permanent operation (SE = emergency only) with a duration of 1.5 and 3 hours and IP65 protection degree. It is possible to disable, even permanently, the emergency lighting function (INIBIT command).

Cod.	Lm	replace	Type	h	W-recharge	Battery	Time recharge
TE802211SE15	180	11W fluo	SE	1,5	1,5	Type 1	12h
TE802411SE30	180	11W fluo	SE	3,0	1,5	Type 2	24h
TE802824SE15	270	24W fluo	SE	1,5	1,3	Type 2	12h
TE803024SE30	270	24W fluo	SE	3,0	1,3	Type 3	24h
TE803132SE15	400	32W fluo	SE	1,5	1,3	Type 2	12h
TE803332SE30	400	32W fluo	SE	3,0	1,3	Type 3	24h

**SE**



## JOLLY PLUS IP65



Apparecchio predisposto per il funzionamento permanente o non permanente con durata di 1,5 e 3 ore e grado di protezione IP65. È possibile disabilitare, anche permanentemente, la funzione di illuminamento in emergenza (comando di INIBIT).

Emergency luminaire for permanent or non-permanent operation with a duration of 1.5 and 3 hours and IP65 protection degree. It is possible to disable, even permanently, the emergency lighting function (INIBIT command).

Cod.	Lm	replace	Type	h	W-recharge	Battery	Time recharge
TE805211SA15	180	11W fluo	SA/SE	1,5	1,9-6,8	Type 2	12h
TE805411SA30	180	11W fluo	SA/SE	3,0	1,9-6,8	Type 2	24h
TE805824SA15	270	24W fluo	SA/SE	1,5	1,8-7,1	Type 4	12h
TE806024SA30	270	24W fluo	SA/SE	3,0	1,8-7,1	Type 4	24h
TE813332SA15	320	32W fluo	SA/SE	1,5	1,9-7,2	Type 4	12h
TE813432SA30	320	32W fluo	SA/SE	3,0	1,9-7,2	Type 4	24h

**SA / SE**

\*W-ricarica SE-SA  
\*W-recharge SE-SA



## JOLLY PLUS IP65-A



Apparecchio predisposto per il funzionamento permanente o non permanente con durata di 1,5 e 3 ore e grado di protezione IP65. È possibile disabilitare, anche permanentemente, la funzione di illuminamento in emergenza (comando di INIBIT). Funzione di autodiagnosi integrata.

Emergency luminaire for permanent or non-permanent operation with a duration of 1.5 and 3 hours and IP65 protection degree. It is possible to disable, even permanently, the emergency lighting function (INIBIT command). Auto-test function.

Cod.	Lm	replace	Type	h	W-recharge	Battery	Time recharge
TE808211SA15	180	11W fluo	SA/SE	1,5	3,8-5,1	Type 4	12h
TE808411SA30	180	11W fluo	SA/SE	3,0	3,8-5,1	Type 4	24h
TE808824SA15	270	24W fluo	SA/SE	1,5	4,0-5,7	Type 4	12h
TE809024SA30	270	24W fluo	SA/SE	3,0	4,0-5,7	Type 4	24h
TE814132SA15	320	32W fluo	SA/SE	1,5	4,0-6,4	Type 4	12h
TE814232SA30	320	32W fluo	SA/SE	3,0	4,0-6,4	Type 4	24h

**SA / SE**

**AUTOTEST**

\*W-ricarica SE-SA  
\*W-recharge SE-SA



## JOLLY HP IP65



Apparecchio predisposto per il funzionamento permanente o non permanente con durata di 1,5 e 3 ore e grado di protezione IP65. È possibile disabilitare, anche permanentemente, la funzione di illuminamento in emergenza (comando di INIBIT).

Emergency luminaire for permanent or non-permanent operation with a duration of 1.5 and 3 hours and IP65 protection degree. It is possible to disable, even permanently, the emergency lighting function (INIBIT command).


Cod.	Lm	replace	Type	h	W-recharge	Battery	Time recharge
TE818640SA15	420	40W fluo	SA/SE	1,5	1,2-7,9	Type 4	12h
TE818840SA30	420	40W fluo	SA/SE	3,0	1,2-7,9	Type 4	24h
TE823650SA15	680	50W fluo	SA/SE	1,5	3,6-5,5	Type 4	12h
TE823850SA30	680	50W fluo	SA/SE	3,0	3,6-5,5	Type 5	24h
TE823910SA15	1100	100W fluo	SA/SE	1,5	4,5-7,4	Type 4	12h

**SA / SE**

\*W-ricarica SE-SA  
\*W-recharge SE-SA

## INSTALLAZIONE / INSTALLATION


Installazione a parete  
Wall installation



Apparecchio adatto per installazione a parete

Wall installation


Installazione ad incasso a muro  
Wall recessed installation



Apparecchio adatto per installazione ad incasso a muro (ACC127)

Wall recessed installation (ACC127)


Installazione a sospensione  
Suspension installation



Apparecchio adatto per installazione a sospensione (ACC129)

Suspension installation (ACC129)


Installazione a soffitto  
Surface mounting installation



Apparecchio adatto per installazione a soffitto.

Surface mounting installation.


Installazione ad incasso per controsoffitti in cartongesso  
Plasterboard installation



Apparecchio adatto per installazione ad incasso per controsoffitti in cartongesso (ACC126)

Installation on plasterboard false ceilings (ACC126)


Installazione su barra elettrificata  
Installation on electrified bar



Apparecchio adatto per installazione su barra elettrificata (ACC128)

Installation on electrified bar (ACC128)

## ACCESSORI / ACCESSORIES



**ACC126** Kit staffe per installazione ad incasso per controsoffitti in cartongesso.  
Kit for recessed plasterboard false ceilings installation.

**ACC127** Scatola da incasso per installazione ad incasso parete.  
Recessed box for recessed wall installation.

**ACC128** Kit sospensione per installazione su barra elettrificata.  
Suspension kit for installation on electrified bar.

**ACC129** Kit per installazione a sospensione. Con questo kit la serie Jolly può essere utilizzata come lampada di segnalazione secondo la norma EN1838 – Kit pittogrammi fornito di serie.  
Suspended installation kit. With this kit the Jolly series can be used as a signal lamp according to the EN1838 standard - Pictogram kit supplied as standard.

**ACC154** Pittogramma EXIT  
EXIT pictogram

**ACC155** Pittogramma uscita con freccia a sinistra  
Exit pictogram with left arrow

**ACC156** Pittogramma uscita con freccia a destra  
Exit pictogram with right arrow

**ACC157** Pittogramma uscita con freccia in basso  
Exit pictogram with down arrow